

UCON232DB-I 串口界面隔離器

- ◆ 一個適合 **RS232** 應用環境的介面隔離器
- ◆ 支援 **RS232** 輸入端, **RS232** 輸出端, 電源端三個部份的地電位隔離, 完全斷開地回路
- ◆ 雙重隔離更安全



★每一串口支援資料傳送 LED 顯示功能。

UCON232DB-I 規格

串口 1 介面

- *連接口類型：DB9 公頭(針頭)連接。
- *串口介面：地電位隔離 RS232

串口 2 介面

- *連接口類型：DB9 公頭（針頭）連接。
- *串口介面：地電位隔離 RS232.
- 注意：串口 2 信號地與串口 1 信號地及電源供應器信號地皆採用光電隔離以斷開地回路。

LED 顯示

- *PWR：直流電正在開啓使用中。
- *Serial1：串口 1 TXD/RXD 活動信號。
- *Serial2：串口 2 TXD/RXD 活動信號。

電源供應

- *UP110/UP220 電源供應器。
- *電流消耗：200mA @ 5VDC.

使用環境

- *工作溫度：0°C 到 55°C
- *工作濕度：10% 到 95% RH.
- *存儲溫度：0°C 到 65°C.
- *存儲濕度：5% 到 95% RH.

外觀尺寸

- *UCON232DB-I 轉換器：
92mm (寬) * 118mm (長) * 27mm(高)

性能昇級及相關產品：

- *U2485DB-I 轉換器：萬用型 RS232/RS422/RS485 串口界面隔離器及轉換器。
- *UCON422DB-I 轉換器：RS422/RS485 串口界面延長器,橋接器及轉換器。
- *UCON485DB-I 轉換器：RS232 對 RS422/RS485 串口界面轉換器。
- *UTS112 轉換器：USB 轉 2 個 RS232/RS422/RS485 串口,成本考量的轉換器。
- *UTS101-I 轉換器：USB 轉 1 個地電位隔離 RS232 串口,安全性考量的轉換器。
- *UTS102-I 轉換器：USB 轉 2 個地電位隔離 RS232 串口,安全性考量的轉換器。
- *UTS131-I 轉換器：USB 轉 1 個地電位隔離 RS422/485 串口,安全性考量的轉換器。
- *UTS132-I 轉換器：USB 轉 2 個地電位隔離 RS422/485 串口,安全性考量的轉換器。
- *UTS400 轉換器：USB 轉 4 個 RS232 串口,成本考量的轉換器。
- *UTS040 轉換器：USB 轉 4 個地電位隔離 RS232 串口,安全性考量的轉換器。
- *UTS485 轉換器：USB 轉 2 個 RS232 及 2 個地電位隔離 RS422/485 串口轉換器。

