

UCON422DB-I 串口界面轉換器

- ◆ 一個適合 **RS422/RS485** 應用環境的介面轉換器
- ◆ 支援 **RS422/485 輸入端**, **RS422/485 輸出端**, **電源端**三個部份地電位隔離,完全斷開地回路
- ◆ 雙重隔離更安全



- ★ 每一串口支援資料傳送 LED 顯示功能。
- ★ 可以當作全雙工 **RS422** 對地電位隔離 **RS485** 介面轉換器。
- ★ 可以當作 **RS422** 對地電位隔離 **RS422** 介面延長器。
- ★ 可以當作 **RS485** 對地電位隔離 **RS485** 介面橋接器。
- ★ 讓您的設備安全的加入 **RS485** 應用環境。

UCON422DB-I 規格

串口 1 介面

- *連接口類型：DB9 公頭(針頭)連接。
- *串口介面：地電位隔離 RS422/RS485
- ..注意:可透過指撥開關來設定串口 1 為 RS422 或 RS485 介面。

注意：串口提供 5 個信號 TX+ , TX- , RX+ , RX- , GND 地。

注意：在 RS485 介面支援『自動資料流向控制』功能。

串口 2 介面

- *連接口類型：DB9 公頭 (針頭) 連接。
- *串口介面：地電位隔離 RS422/485.
- 注意:串口 2 信號地與串口 1 信號地及電源供應器信號地採用光電隔離。

注意:可透過指撥開關來設定串口 2 為 RS422 或 RS485 介面.

注意：串口提供 5 個信號 TX+ , TX- , RX+ , RX- , GND 地。

配件：

TB485 : DB9 母頭(孔頭)轉 RS485 終端配件工具。



性能昇級及相關產品：

- *UTS112 轉換器：USB 轉 2 個 RS232/RS422/RS485 串口,成本考量的轉換器。
- *UTS101-I 轉換器：USB 轉 1 個地電位隔離 RS232 串口,安全性考量的轉換器。
- *UTS102-I 轉換器：USB 轉 2 個地電位隔離 RS232 串口,安全性考量的轉換器。
- *UTS131-I 轉換器：USB 轉 1 個地電位隔離 RS422/485 串口,安全性考量的轉換器。
- *UTS132-I 轉換器：USB 轉 2 個地電位隔離 RS422/485 串口,安全性考量的轉換器。
- *U2485DB-I 轉換器：萬用型 RS232/RS422/RS485 串口界面隔離器及轉換器。
- *UCON232DB-I 轉換器：RS232 串口界面隔離器。
- *UCON485DB-I 轉換器：RS232 對 RS422/RS485 串口界面轉換器。

