

APOINT080

網路串口轉換器

◆ **10/100Mbps LAN** 連線

◆ **8 個地電位隔離 RS232** 串口

◆ 使用以 **Linux** 為基礎的系統板



- ★ 比 **16 位元** CPU 更高性能的 **32 位元** 100MHz RISC CPU。
- ★ **自動搜尋** 10/100Mbps Ethernet 介面。
- ★ 支援 WIN NT/2000/XP/Vista **虛擬 COM 端口驅動**。
- ★ 支援 UNIX & Linux **real TTY** 驅動。
- ★ 支援 **TCP server/Client** 模式。
- ★ 支援 **UDP send/receive** 模式。
- ★ 支援 **WEB, TELNET** 及終端機方式進行設定安裝。
- ★ 支援 8 個地電位隔離 RS232 串口。

APORT080 網路串口轉換器規格：

硬件兼容性

- *CPU: 32 位元的 100MHz MIPS CPU.
- *快閃記憶體：16M 位元組。
- *內存記憶體：16M 位元組。

LAN 連接

- *介面：10/100Mbps 100BaseT.
- *連接口：RJ45.

序列串口

- *介面：地電位隔離 RS232 介面。
- *連接口：DB9 公頭（針頭）連接。
- *串口數：8 個。
- *速率：高達 230400bps.

注意：第 1 個串口與控制台串口共用

軟件兼容性

- *TCP/IP 或 UDP/IP 連接。
- *WIN NT/2000/XP/Vista 支援虛擬 COM 端口驅動。
- *LINUX real TTY 驅動。
- *SCO UNIX real TTY 驅動。

電源供應

- *5VDC @ 1600mA.

外觀尺寸

- * 205*135*48mm.

使用環境

- *工作溫度：0℃ 到 55℃ .
- *工作濕度：10%到 95% RH.
- *存儲溫度：0℃ 到 65℃ .
- *存儲濕度：5%到 95% RH.

其他相關產品：

- APORT200：IP 轉 2 個 RS232 串口轉換器。
- APORT020：IP 轉 2 個地電位隔離 RS232 串口轉換器。
- APORT101：IP 轉 1 個 RS232 及 1 個地電位隔離 RS422/485 串口轉換器。
- APORT400：IP 轉 4 個 RS232 串口轉換器。
- APORT040：IP 轉 4 個地電位隔離 RS232 串口轉換器。
- APORT004：IP 轉 4 個地電位隔離 RS422/485 串口轉換器。
- APORT008：IP 轉 8 個地電位隔離 RS422/485 串口轉換器。
- APORT202：IP 轉 2 個 RS232 串口及 2 個地電位隔離 RS422/485 串口轉換器。
- APORT022：IP 轉 2 個地電位隔離 RS232 串口及 2 個地電位隔離 RS422/485 串口轉換器。
- APORT602：IP 轉 6 個 RS232 及 2 個地電位隔離 RS422/485 串口轉換器。
- APORT620：IP 轉 6 個 RS232 及 2 個地電位隔離 RS232 串口轉換器。



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：rayon@msl.hinet.net

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>