

CKVM108 / CKVM116

Combo KVM

- ◆ 8/16 PC 伺服器帶 1 個控制台的切換器
- ◆ 200MHz 影像頻寬
- ◆ 內建 OSD 功能
- ◆ 菊花鏈擴增功能
- ◆ 同時支援 PS/2 及 USB 伺服器



- ★ 8/16 個接口的軍事工業級生產 Combo KVM
- ★ 支援密碼保護及伺服器命名
- ★ 支援菊花鏈接口擴增並無需浪費伺服器的接口用於擴增
- ★ 熱插拔，易擴增／移除伺服器
- ★ 無軟件需求，易操作
- ★ 透過按紐，熱鍵或 OSD 選單來選擇伺服器
- ★ 支援 PS/2 或 USB 纜線與 PC 間連接
- ★ 自動掃瞄模式，易監控伺服器
- ★ 支援影像頻寬達 200MHz
- ★ 伺服器切換可恢復鍵盤狀態
- ★ LED 顯示易於監控狀態
- ★ 伺服器切換過程有蜂鳴聲確認

CKVM 規格

伺服器接口數

- *CKVM108：8 組
- *CKVM116：16 組

伺服器接口連接頭類型

- *VGA HDB 15 針母頭連接頭。
- *使用 K103 纜線與 PS/2 類型 PC 連接。
- *使用 K102 纜線與 USB 類型 PC 連接。

本地控制台接口連接頭類型

- *鍵盤：USB 類型 A 連接頭。
- *螢幕：VGA HDB 15 針母頭連接頭。
- *滑鼠：USB 類型 A 連接頭。

菊花鏈功能

- *菊花鏈達 8 級，支援 128 個伺服器。
- *支援擴增菊花鏈接口且無需浪費伺服器接口。
- *連接頭類型：VGA HDB 15 針母頭連接頭。
- *從菊花鏈接口到下一層主控制台的 VGA 接口使用 K101 纜線。

伺服器選擇方法

- *面板按紐。
- *螢幕顯示選單。
- *鍵盤熱鍵。

自動掃瞄模式

- *掃瞄間隔：5--99 秒或無。

視頻性能

- *200MHz 頻寬。

電源消耗

- *外部：12V @ 1A 適配器

外觀尺寸

- *CKVM108: 410 * 165 * 45 mm.
- *CKVM116: 410 * 165 * 45 mm.

使用環境

- *工作溫度：0°C 到 55°C.
- *工作濕度：10% 到 95% RH.
- *存儲溫度：0°C 到 65°C.
- *存儲濕度：5% 到 95% RH.

遠距控制台模組選擇

- *CA101-C01: CAT5 發送模組
- *CA101-I01: KVM over IP 模組

配件

- *K103 纜線：VGA 接頭到 VGA 及 2 個 PS/2 接頭
- *K102 纜線：VGA 接頭到 VGA 及 1 個 USB 接頭
- *K101 纜線：VGA 接頭到 VGA 15 針接頭，全部 15 條導線 1 對 1 連接。

瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：rayon@ms1.hinet.net

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>