

FPS1215AR

主動式單口 PoE 網絡供電分離器及距離延長器

- ◆ 容易使用且快速安裝
- ◆ 符合 IEEE 802.3at 規範
- ◆ 支持 兩線式及四線式 PoE 供電方式
- ◆ 提供 12V 高達 1.5Amp 供電能力



★一種非常容易的方法使現有網絡環境擁有遠程供電能力.

★本身消耗極低的 2.3W 功率

★提供各 130 公尺距離在 PoE 的供電源及受電端.

★可以經由前面板 LED 顯示來即時監控網絡狀態.

FPS1215AR 規格：

<p>◆<u>接口數:</u></p> <p>*1 Ports.</p> <p>◆<u>資料速率:</u></p> <p>*10/100Mbps.</p> <p>◆<u>PD 端電源輸入:</u></p> <p>*兩線或四線供電模式.</p> <p>*IEEE802.3af 提供 15W 輸入.</p> <p>*IEEE802.3at 提供 30W 輸入.</p> <p>*IEEE802.3at Hi-Power 提供 45W 輸入.</p> <p>◆<u>PSE 端輸出功率:</u></p> <p>*在 45W 輸入模式下本地使用 12VDC 隔離 電源在 1.5Amp 情況下仍可支出 IEEE802.3af 輸出能力.</p> <p>◆<u>LED 指示:</u></p> <p>*PWR LED：電源開始使用.</p> <p>*HiPIN LED: Hi-Power 狀態下.</p> <p>*PSE ACT LED： PSE 接口工作中.</p>	<p>◆<u>接頭:</u></p> <p>*PD Data In: RJ45.</p> <p>*PSE Data Out: RJ45.</p> <p>◆<u>尺寸大小:</u></p> <p>*95 * 95 * 38 mm.</p> <p>◆<u>環境:</u></p> <p>*工作溫度: -20°C--60°C.</p> <p>*工作濕度: 10%--90%RH.</p> <p>*儲存溫度: -40°C--80°C.</p> <p>*儲存濕度: 5%--95%RH.</p> <p>◆<u>機型提供:</u></p> <p>*FPS1215AR: 主動式網路連線方式,與 FPI101A 主動式 網路供電注入器配合使用可高達 130 公尺 距離,與 FPS1220A 主動式網路電源分離器 配合使用可高達 130 公尺距離.本地又可提 供 12VDC 高達 1.5Amp 電流能力.</p>
---	--

Other Relative products:

- ▲ FPI101A: 主動式 10/100M PoE 電源注入器.
- ▲ FPI101R: 主動式 10/100M PoE 距離延長器.
- ▲ FPS1220A: 主動式 10/100M PoE 電源分離器
- ▲ FPI400: 四口 10/100M PoE 電源注入器.
- ▲ FPI800: 八口 10/100M PoE 電源注入器.

***All names are the trademarks of their respective organization.

瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話 : 886-2-82858362 傳真 : 886-2-82857065

電郵信箱 : rayon@ms1.hinet.net

網頁 : <http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁 : <http://www.rayontech.com>

