

IPORT108P

網路串口轉換器

◆ **10/100Mbps LAN** 連線

◆ **8 個 RS232 串口**可提供 **5V** 電源輸出

◆ 使用以 **Linux** 為基礎的系統板



- ★ 比 **16 位元** CPU 更高性能的 **32 位元** 100MHz RISC CPU。
- ★ **自動搜尋** 10/100Mbps Ethernet 介面。
- ★ 支援 WIN NT/2000/XP/Vista/7 **虛擬 COM 端口驅動**。
- ★ 支援 UNIX & Linux **real TTY** 驅動。
- ★ 支援 **TCP server/Client** 模式。
- ★ 支援 **UDP send/receive** 模式。
- ★ 支援 **WEB, TELNET** 及終端機方式進行設定安裝。
- ★ 支援 8 個 RS232 串口可提供 5V 電源輸出在第 9 腳。
- ★ 適合條碼掃描器等應用環境使用。
- ★ 提供 5V 電源輸出電流限流能力以保護異常情況。

IPORT108P 網路串口轉換器規格：

硬件兼容性

- *CPU: 32 位元的 100MHz MIPS CPU.
- *快閃記憶體：16M 位元組。
- *內存記憶體：16M 位元組。

LAN 連接

- *介面：10/100Mbps 100BaseT.
- *連接口：RJ45.

序列串口

- *介面：RS232 介面。
- *連接口：DB9 公頭（針頭）連接。
- *串口數：8 個。
- *速率：高達 230400bps.
- 注意：第 1 個串口與控制台串口共用
- 注意：每個串口都可提供 5V 電源輸出在第 9 腳。
- 注意：每個 5V 電源輸出都提供電流限流保護。
- 注意：各串口 5V 電源輸出之電流總合受限於 5V 主電源

軟件兼容性

- *TCP/IP 或 UDP/IP 連接。
- *WIN NT/2000/XP/Vista/7 支援虛擬 COM 端口驅動。
- *LINUX real TTY 驅動。
- *SCO UNIX real TTY 驅動。

電源供應

- *5VDC @ 1600mA.

外觀尺寸

- * 205*135*48mm.

使用環境

- *工作溫度：0℃ 到 55℃ .
- *工作濕度：10%到 95% RH.
- *存儲溫度：0℃ 到 65℃.
- *存儲濕度：5%到 95% RH.

其他相關產品：

- APOINT020：IP 轉 2 個地電位隔離 RS232 串口轉換器。
- APOINT101：IP 轉 1 個 RS232 及 1 個地電位隔離 RS422/485 串口轉換器。
- APOINT400：IP 轉 4 個 RS232 串口轉換器。
- APOINT040：IP 轉 4 個地電位隔離 RS232 串口轉換器。
- IPOINT138I：IP 轉 8 個地電位隔離 RS422/485 串口轉換器。
- APOINT080：IP 轉 8 個地電位隔離 RS232 串口轉換器。
- APOINT800：IP 轉 8 個 RS232 串口轉換器。
- IPOINT114：IP 轉 4 個 RS232/RS422/RS485 串口轉換器。
- IPOINT138：IP 轉 8 個 RS422/RS485 串口轉換器。



瑞旺科技股份有限公司

台灣,新北市蘆洲區中山二路 177 號 2 樓
電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065
電郵信箱：rayon@ms1.hinet.net
網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>
網頁：<http://www.rayontech.com.cn>