

IPORT112

網路串口轉換器

◆ 10/100Mbps LAN 連接

◆ 2 個 RS232/RS422/485 可設定串口

◆ 使用以 **Linux** 為基礎的系統板



- ★比 16 位元 CPU 更高性能的 32 位元 100MHz RISC CPU。
- ★自動搜尋 10/100Mbps Ethernet 介面。
- ★支援 WIN NT/2000/XP/Vista/7 虛擬 COM 端口驅動。
- ★支援 UNIX & Linux real TTY 驅動。
- ★支援 TCP server/Client 模式。
- ★支援 UDP send/receive 模式。
- ★支援 WEB, TELNET 及終端機方式進行設定安裝。
- ★支援 RS232/RS422/485 可設定介面。
- ★可由前面板撥接開關設定全部串口介面或由軟件獨立設定各串口介面。
- ★RS485 支持自動方向控制能力。

IPOINT112 網路串口轉換器規格

硬件兼容性

- *CPU: 32 位元的 100MHz MIPS CPU.
- *快閃記憶體：16M 位元組。
- *內存記憶體：16M 位元組。

序列串口

- *介面：RS232/RS422/485 介面。
- *連接：DB9 公頭（針頭）接口。
- *串口數：2 個。
- *速率：高達 230400bps。
- 注意：第 1 個串口與控制台串口共用。
- 注意：每一個串口都可設定成 RS232,RS422 或 RS485 介

面。

注意:DIP SWITCH bit 4 ON 則由 bit3 設定全部串口介面

為

RS422 (ON)或 RS485(OFF)介面.如果 bit4(OFF)bit3(ON)

為 RS232 介面.

注意:DIP SWITCH 4&3 OFF 則由軟件獨立設定每一串口

介面.適合多種介面組合應用環境.

LAN 連接

- *介面：10/100Mbps 100BaseT.
- *連接口：RJ45.

軟件兼容性

- *TCP/IP 或 UDP/IP 連接。
- *WIN NT/2000/XP/Vista/7 支援虛擬 COM 端口驅動。
- *LINUX real TTY 驅動。
- *SCO UNIX real TTY 驅動。

電源供應

- *5VDC @ 1200mA.

外觀尺寸

- * 92*118*27mm.

使用環境

- *工作溫度：0℃到 55℃ .
- *工作濕度：10%到 95% RH.
- *存儲溫度：0℃到 65℃.
- *存儲濕度：5%到 95% RH.

其他相關產品：

- APOINT020：IP 轉 2 個地電位隔離 RS232 串口轉換器。
- APOINT101：IP 轉 1 個 RS232 及 1 個地電位隔離 RS422/485 串口轉換器。
- APOINT400：IP 轉 4 個 RS232 串口轉換器。
- APOINT040：IP 轉 4 個地電位隔離 RS232 串口轉換器。
- APOINT080：IP 轉 8 個地電位隔離 RS232 串口轉換器。
- IPOINT138I：IP 轉 8 個地電位隔離 RS422/485 串口轉換器。
- IPOINT134：IP 轉 4 個 RS422/RS485 串口轉換器。
- IPOINT118：IP 轉 8 個 RS232/RS422/RS485 串口轉換器。



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：rayon@msl.hinet.net

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>