

RS4232-8 介面轉換器



一個轉換器有 8 個串口
帶地電位隔離 RS422/485
內建開關式電源供應器
價錢合理

- ◆ 每一串口有 TXD/RXD LED 顯示。
- ◆ 支援 RS232 介面轉地電位隔離 RS422/485 介面。
- ◆ 每一串口可透過指撥開關切換器來設定目標介面。
- ◆ 在工業環境中，每一串口有地電位隔離功能。
- ◆ 在 RS422 或 RS485 介面串口支援終端電阻。可以用跳線安裝或移除來滿足電阻的添加與否。
- ◆ 內建開關式電源供應器可接受 90-260VAC 或 -48VDC 輸入。
- ◆ 使用 DB62 公頭轉 DB62 公頭的纜線與 P588, P1688U, P588U 或 A480 卡連接工作。

RS4232-8 介面轉換器 規格

輸入串口

*連接口類型：DB62 母頭（凹孔）連接口。

*介面：RS232C 兼容

*串口數：8 個

注意：所有的輸入串口全部地電位信號相同。

輸出串口

*連接口類型：DB25 公頭（針頭）連接口。

*介面：RS422 或 RS485

注意：每一個串口可單獨經由指撥開關切換介面。

每一個串口有獨立地電位信號。

*RS422 信號線：422TXD+, 422TXD-, 422RXD+, 422RXD-, GND

*RS485 信號線：422TXD+ and 422RXD+ short, 422TXD- and 422RXD- short, GND

注意：RS485 介面有『自動資料流向控制』功能。

功能指示

*Power LED：綠燈顯示為電源正在開啓中。

*TXD/RXD LED：兩種顏色亮燈顯示為輸入串口在資料接收或傳送。每一串口皆有 1 顆 LED 顯示。

外觀尺寸

*RS4232-8：29.8x13.5x5.5(cm)

使用環境

*工作溫度：0°C 到 40°C

*存儲溫度：0°C 到 65°C

*工作濕度：0% 到 90%

*存儲濕度：5% 到 90%

電源需求

*AC 輸入：90 到 260 VAC

*DC 輸入：-40 到 -56 VDC(48VDC 機種)


*電源消耗：10W

~~~~~

## 其他相關產品：

▲RS4232-4 轉換器：支援 4 個 RS232 介面轉地電位隔離 RS232/RS422/485 介面。

▲TWIN485 轉換器：2 個地電位隔離 RS232 轉 RS422,RS485 轉換器及橋接器。



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：[rayon@ms1.hinet.net](mailto:rayon@ms1.hinet.net) or [info@rayontech.com.tw](mailto:info@rayontech.com.tw)

網頁：<http://www.rayontech.com.tw>

網頁：<http://www.rayontech.com>