

WKVM108 / WKVM116

PS/2 切換器

- ◆ 8/16 PC 伺服器帶 1 個控制台的切換器
- ◆ 200MHz 影像頻寬
- ◆ 內建 OSD 功能
- ◆ 菊花鏈擴增功能
- ◆ 支援 PS/2 伺服器



- ★ 軍用工業級生產的 8/16 接口 PS/2 切換器
- ★ 支援密碼保護及伺服器命名
- ★ 支援額外的菊花鏈接口並無需浪費伺服器接口用於擴增
- ★ 热撥插，易擴增／移除伺服器
- ★ 無軟件需求，易操作
- ★ 透過按紐，熱鍵或 OSD 選單來選擇伺服器
- ★ 支援 PS/2 繩線與 PC 間連接
- ★ 自動掃瞄模式，易監控伺服器
- ★ 支援影像頻寬達 200MHz
- ★ 伺服器切換可恢復鍵盤狀態
- ★ LED 顯示易於監控狀態
- ★ 伺服器切換過程有蜂鳴聲確認

WKVM108/116 規格

伺服器接口數

- *WKVM108：8 組
- *WKVM116：16 組

伺服器接口連接頭類型

- *VGA HDB 15 針母頭連接頭。
- *與 PS/2 類型的 PC 使用 K103 纜線連接。

本地控制台接口連接頭類型

- *鍵盤：PS/2 連接頭。
- *螢幕：VGA HDB 15 針母頭連接頭。
- *滑鼠：PS/2 連接頭。

菊花鏈功能

- *菊花鏈達 8 級，支援 128 個伺服器。
- *支援擴增菊花鏈接口並無需浪費伺服器接口。
- *連接頭類型：與本地控制台串口相同。
- *從菊花鏈接口到下一層主控制台的 VGA,PS2 接口使用 K301 纜線。

伺服器選擇方法

- *面板按紐。
- *螢幕顯示選單。
- *鍵盤熱鍵。

自動掃瞄模式

- *掃瞄間隔：5--99 秒或無。

視頻性能

- *200MHz 頻寬。

電源消耗

- *外部：12V @ 1A 適配器

外觀尺寸

- *WKVM108: 410 * 165 * 45 mm.
- *WKVM116: 410 * 165 * 45 mm.

使用環境

- *工作溫度：0°C 到 55°C.
- *工作濕度：10% 到 95% RH.
- *存儲溫度：0°C 到 65°C.
- *存儲濕度：5% 到 95% RH.

配件：

- *K103 纜線：VGA 連接轉 1 個 VGA 及 2 個 PS/2 連接頭。
- *K301 纜線：1 個 VGA 及 2 個 PS/2 連接頭轉 1 個 VGA 及 2 個 PS/2 連接頭

瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：rayon@ms1.hinet.net

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>